

Reflex-taster (Miniatur-Bauformen ohne ext. Verstärker)



TRHW 3114

31 (PNP-NO)

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Anschluss: | 2 m PVC Kabel |
| Anschlussart: | Kabel |
| Ansprechzeit-Schaltfrequenz: | ≤ 1ms |
| Ausgang: | PNP-NO |
| Bauform: | 31 |
| Besonderheit: | Auflösung 0,4 mm |
| Funktion: | Reflex-taster |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Kurzschluss-/Verpolschutz: | ja, ja |
| LED Ausgang+ Stabilität: | ja, ja |
| Leerlaufstrom: | ≤ 20 mA |
| Lichtquelle: | LED rot |
| Schaltabstandsfrequenz: | Papier weiß 50 x 50 mm |
| Schalthysterese: | ≤ 20 % [Sn] |
| Schock/Vibration: | - , 30 G |
| Schutzart: | IP 67 |
| Spannungsabfall: | ≤ 1 VDC |
| Spannungsbereich: | 12...24 VDC |
| Strombelastbarkeit: | < 50 mA |
| Tastreichweite: | 5...15 mm |
| Umgebungstemperatur: | -25 °C ...+55°C |

Alle Informationen zu diesem Produkt finden Sie auch auf unserer Website unter:

<https://schoenbuch-sensor.de/produkte/trhw-3112/trhw-3114/>